PROCEDURA CONFIGURAZIONE APN TABLET XZPAD470LTE

1 – Accedere al menu "IMPOSTAZIONI" – "RETE E INTERNET" – "RETE MOBILE"

←	Rete e Internet	۹
•	Wi-Fi Off	
	Rete mobile	
0	Utilizzo dati 0 B di dati utilizzati	
(Hotspot e tethering Off	
:::	Schede SIM	
¥	Modalità aereo	
Ċ . 7	VPN	

2- Selezionare "Avanzate"



3- Selezionare "Nomi punti di accesso"

•
•

4- Selezionare nella sezione APN il tasto "+"



5- Modificare i valori degli APN in base al proprio operatore telefonico, qui di seguito la configurazione per gli APN di "fastweb" . Tali informazioni sono reperibili sul sito web del Vs operatore telefonico.

÷	Modifica punto acc.	۹	÷
(Nome FASTWEB		
\langle	APN apn.fastweb.it		
	Proxy Non impostato		
	Porta Non impostato		
	Nome utente Non impostato		
	Password Non impostato		
	Server Non impostato		
	MMSC Non impostato		
	Proxy MMS Non impostato		
	Porta MMS Non impostato		
	MCC 222		
	MNC 8		
	- • 		

6- Salvare le impostazioni dell'APN personalizzato

÷	Modifica punto acc.	Salva
	Nome FASTWEB	Ignora
	APN apn.fastweb.it	
	Proxy Non impostato	

7-Dopo il salvataggio l'APN personalizzato sarà presente nella lista degli APN.

←	APN			+	۹	:
FAS apn.f	FWEB astweb.it				۲)

8-A questo punto la procedura di creazione dell'APN per la connessione ad Internet è completata. Per verificare che la connessione sia attiva controllare che in alto a destra vicino al segnale di ricezione del 4G appaia una seconda icona del segnale come da immagine qui sotto riportata. Verificare che nel menu "RETE MOBILE" i Dati mobili siano attivi e che nel menu "UTILIZZO DATI" i dati mobili siano attivi



←	Utilizzo dati	۹ :
	Dati utilizzati: 138 kB	
	0 B Avviso relativo ai dati: 2,00 GB 30 giorni rimanenti	2,00 GB
	Risparmio dati Off	
	Rete mobile Dati mobili	